

## **5.5 Esecuzione dei lavori**

---

### **5.5.1 Figure interessate ai lavori di manutenzione**

Le figure interessate all'esecuzione del lavoro sono: il responsabile dell'impianto, il preposto ai lavori e gli addetti al lavoro. I loro compiti sono, sinteticamente, riportati di seguito.

#### **5.5.1.1 Responsabile dell'impianto**

Il responsabile dell'impianto è l'interfaccia del preposto ai lavori durante l'attività di manutenzione. A lui sono affidati i compiti ricordati nell'articolo 2.5.6.4. In particolare egli risponde:

- della programmazione dei lavori;
- della consegna dell'impianto, o parte dell'impianto elettrico, alla persona preposta alla conduzione dell'attività lavorativa;
- dell'esecuzione dei sezionamenti e dei provvedimenti attuati per evitare ri-chiusure intempestive;
- dell'efficacia delle eventuali terre di sezionamento;
- dell'apposizione dei cartelli monitori, per lavori fuori tensione;
- del trasferimento alla persona preposta alla conduzione dell'attività lavorativa delle informazioni sugli eventuali rischi ambientali specifici e elettrici dell'im-pianto oggetto dei lavori, eventualmente facendo riferimento al documento aziendale della valutazione dei rischi;
- del mantenimento delle misure di sicurezza di sua competenza durante i la-vori;
- dell'eventuale aggiornamento degli schemi e delle altre documentazioni dopo i lavori.